

marantz®



SR8012

DER STÄRKSTE MARANTZ RECEIVER ALLER ZEITEN

11.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS TECHNIK

Der neue SR8012 ist ein AV-Receiver der Spitzenklasse mit der unvergleichlichen Leistung von Marantz, gemacht für alle, die sich das ultimative Audio- und Videoerlebnis wünschen. Der symmetrisch aufgebaute Verstärker verfügt über ein einzigartiges monolithisches Board-Design für seine 11 identischen Verstärkerkanäle mit je 205 W pro Kanal für eine nahtlose Surround-Sound-Integration.

Highlights

11.2-Kanal-AV-Receiver mit 205 W pro Kanal

Dolby Atmos und DTS:X (bis 7.1.4), Auro 3D (bis zu 10.1)

Monolithischer Endstufen-Aufbau, zentraler Ringkerntrafo, HDAM, Current Feedback, verkupfertes Chassis

Leistungsstarke D/A-Wandler für alle Kanäle mit 192 kHz / 32 bit

Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ

WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz integriert

HEOS Musikstreaming-Technologie mit HEOS App

HEOS HOME ENTERTAINMENT SKILL*

AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer, JUKE!

Netzwerk-Streaming: DSD (2,8/5,6MHz), FLAC, ALAC und WAV Unterstützung

4K/60 Hz, 4:4:4, HDR und BT.2020, Dolby Vision kompatibel, HLG

8 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 3 HDMI-Ausgänge (2+1Zone)

eARC (Enhanced Audio Return Channel) Unterstützung (mit zukünftigem Firmware-Update)

Farbcodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, Marantz 2016 AVR Remote App + HEOS App

Erweiterte Multiroom-Optionen, 11.2-Kanal-Vorverstärker-Ausgang, RS232-Steuerung, Crestron Connected, IP-Steuerung

Ihre Vorteile

Ausreichende Leistung, um große Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen

Immersioner 3D-Klang mit Überkopfeffekten

Spezifische Bauweise für außerordentliche Audio-Leistung

Höchste Auflösung für Musik- und Film-Ton

Perfekte Raumakustikkorrektur

Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte

Komfortable Steuerungsoptionen, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zum Zugriff auf Musikquellen und Multiroom-Erlebnis mit zusätzlichen HEOS Produkten

Nutze die ALEXA Sprachsteuerung

Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen

High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten

Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den aktuellen HDMI-Standard

Viele Eingänge für digitale Geräte, unterschiedliche Videos in unterschiedlichen Räumen

eARC unterstützt die Übertragung von HD- und 3D-Audio-Formaten über den Audio Return Channel mit kompatiblen TVs

Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung

Audio und Video in mehreren Räumen, vorbereitet für Heimautomatisierungstechnik von Drittanbietern



because music matters

SR8012

11.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS MUSIKSTREAMING-TECHNOLOGIE



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR8012
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Auro-3D / Auroomatic	• / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed audio Aufwertung: MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 mit LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor-App Unterstützung	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
HEOS Multiroom integriert	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio-Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Amazon Music *, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud, JUKE! *	• / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / •
Netzwerk (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
eARC (Enhanced Audio Return Channel)	• (via Firmware Update)
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI Pass Through im Standby	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 60/50Hz

* Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.

D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland

EINGÄNGE / AUSGÄNGE		
VIDEO		
Composite In / Out	4+1 / 2	
Component In / Out	3 / 1	
HDMI In / Out	7+1 / 3 (2 main + 1 zone)	
AUDIO		
Analog In / Out	6+1 / 0	
Digital optisch In	2	
Digital koaxial In	2	
Mehrkanal Pre Out	• (11.2 mit 11.2-Kanal-Signalverarbeitung)	
Audio-Zone Pre Out	2	
Subwoofer Out	2	
7.1 Multikanal-Eingang	•	
SPEZIFIKATIONEN		
Anzahl der Endstufen	11	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	205 W	
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanal	175 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	140 W	
Signal-/Rauschabstand	102 dB	
MERKMALE		
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC038SR	
Leistungsaufnahme in Watt	780	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	65 / 110	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0.2 (mit CEC 0.5)	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 460 x 185	
Gewicht in kg	17.4	
EAN		
EU SR8012/N1B	4951035061008	Schwarz
SR8012/N1SG	4951035061015	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.