

marantz®



SR5012 7.2-KANAL FULL 4K ULTRA HD NETZWERK-AV-SURROUND-RECEIVER MIT HEOS

Hochauflösendes Heimkino, sowohl in Klang als auch Bild – Der SR5012 ist nicht nur kompatibel mit der kompletten Palette der verschiedenen 4K Ultra High Definition-Videos, angefangen bei 4K 60 Hz-Video über HDR und Dolby Vision-Kompatibilität sowie Hybrid Log Gamma (HLG; über ein zukünftiges Firmware-Update). Er enthält darüber hinaus auch Decoder für sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X 3D-Raumklang sowie sieben Verstärkerkanäle, die für realistisches Heimkino sorgen.

Highlights

Ihre Vorteile

7.2-Kanal-AV-Receiver mit 180 Watt pro Kanal	Ausreichend Leistung, um auch größere Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher Funknetzichte
Unterstützung für 4k/60Hz mit voller 4:4:4 Farbaufösung, HDR, BT.2020, Dolby Vision, HLG-Unterstützung (mit zukünftigem Firmware-Update)	Zukunftssicherheit durch Unterstützung der aktuellen HDMI-Standards
8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 2 HDMI-Ausgänge	Viele Eingänge für digitale Geräte, Fernseher und Beamer können parallel angesteuert werden
Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K	HD-Videoqualität mit bestehenden DVDs und analogen Videoquellen
Dolby Atmos (bis 5.1.2), DTS:X™	Raumfüllender 3D-Sound
32-Bit D/A-Wandler von AKM, HDAM und Stromgegenkopplung	Für realistische und räumliche Audiowiedergabe
AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Amazon Music, Tidal, Deezer, JUKE!, SoundCloud, Napster, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV	High-Resolution-Audiostreaming, auch mit lückenloser Wiedergabe
Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
Farbcodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, Marantz 2016 AVR Remote App + HEOS App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche in der klanglichen Performance



because music matters

SR5012

7.2-KANAL FULL 4K ULTRA HD NETZWERK-AV-SURROUND-RECEIVER MIT HEOS



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR5012
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk Audio Streaming	•
HEOS Multiroom integriert	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay-Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect / Amazon Music / Deezer / Tidal / Juke / Napster / SoundCloud / Soundcloud *	• / • / • / • / • / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote App	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen / Dual-Band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Front-Eingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Tuner	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / • (via Firmware Update)
HDMI pass through im Stand-by	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 30/25/24Hz

* Dieses Feature ist nicht in allen Ländern erhältlich.

D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland

EINGÄNGE / AUSGÄNGE			
VIDEO			
Composite In / Out		2+1 / 1	
Component In / Out		2 / 1	
HDMI In / Out		7+1 / 2	
AUDIO			
Analog In / Out		4+1 / 0	
Digital optisch In		2	
Digital koaxial In		2	
Mehrkanal Pre Out		• (7.2ch)	
Audio-Zone Pre Out		•	
Subwoofer Out		2	
7.1 Mehrkanal-Eingang		•	
SPEZIFIKATIONEN			
Anzahl der Endstufen		7	
Leistung pro Kanal			
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal		180 W	
6 Ohm, 1kHz, 0,7%, 2 Kanal		140 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal		100 W	
Signal-/Rauschabstand		100 dB	
ALLGEMEIN			
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold		• / •	
Systemfernbedienung		RC034SR	
Leistungsaufnahme in Watt		650	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt		45 / 75	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt		0,2 (mit CEC 0,5)	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm		440 x 346 x 161	
Gewicht in kg		10,0	
EAN			
EU	SR5012/N1B	4951035060469	Schwarz
	SR5012/N1SG	4951035060476	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.